

Rebel

TOOLS

**3-IN-1
DETECTOR**



**USER'S
MANUAL**

DE EN PL RO


model: MIE-RB-0003

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

1. Înainte de a utiliza dispozitivul, inspectați carcasa pentru eventualele deteriorări mecanice. Dacă carcasa are fisuri sau piese lipsă, nu utilizați dispozitivul.
2. Înainte de măsurare, setați modul corect de măsurare al dispozitivului.
3. Nu utilizați dispozitivul la temperaturi care depășesc intervalul specificat, cu umiditate ridicată, în apropierea materialelor explozibile sau inflamabile.
4. Înlocuiți bateria imediat ce indicatorul de baterie descărcată este afișat. În caz contrar, este afectată precizia multimetrului și poate măsura greșit.
5. Opriți aparatul înainte de a deschide capacul compartimentului pentru baterii.
6. Bateria descărcată trebuie înlocuită cu una nouă, care are aceleași specificații.
7. Nu schimbați circuitele interne ale dispozitivelor. Acest lucru ar putea duce la măsurare greșită sau la deteriorarea dispozitivului.
8. Dispozitivul este proiectat pentru a se utiliza doar în spațiu închis.
9. Scoateți bateriile atunci când nu folosiți dispozitivul o perioadă mai lungă de timp.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Canelură carcasă
2. Indicator baterie descărcată
3. Indicator sensibilitate detecție
4. Mod detectare lemn
5. Mod detectare metal
6. Mod detectare tensiune
7. Buton selectare mod
8. Buton pornire/calibrare



FUNȚIONARE

Căutarea într-un perete a lemnului, metalelor și a cablurilor cu tensiune

1. Apăsați și țineți apăsat butonul de pornire. Pe ecran va fi afișat ultimul mod de utilizare utilizat.
2. Apăsați butonul de selectare a modului pentru a alege modul dorit.
3. Puneți aparatul pe suprafața peretelui și apăsați butonul de calibrare.
4. După calibrare, aparatul va suna de două ori. Deplasați aparatul încet, de-a lungul peretelui, în timp ce apăsați aparatul pe perete.
5. Dacă este detectat lemn, metal sau cablu cu tensiune, indicatorul de sensibilitate la detecție se va umple, iar aparatul va suna continuu.
6. Elementul detectat poate fi marcat folosind canelura carcasei.

Note:

- Calibrarea trebuie efectuată pe un perete gol.
- Aparatul detectează cabluri sub tensiune mai mare de 110 V.
- Aparatul nu detectează cabluri cum ar fi: cablu ecranat, cablu telefon, cablu TV sau fără alimentare.
- Pentru a menține precizia, țineți aparatul de partea inferioară.
- În timp ce utilizați aparatul pe suprafețe dure, puneți o bucată subțire de carton sub aparat. Asigurați-vă că procesul de calibrare este realizat cu o bucată de carton sub aparat.

SPECIFICATII

Caracteristici principale

- Indicator sensibilitate detecție
- Indicator nivel scăzut al bateriei
- Dimensiuni afișaj: 51 x 25 mm
- Dimensiuni: 155 x 54 x 27 mm
- Greutate: 157 g
- Temperatura de funcționare: -7°C ~ 40° la umiditate <75%

- Temperatura de depozitare: $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}$ la umiditate $<85\%$
- Alimentare: baterie de 9 V

Domeniu de măsurare

- Detectarea metalului în perete până la 30 mm adâncime
- Detectarea profilelor de lemn (dimensiuni max. 30 x 30 mm) în perete până la 18 mm adâncime
- Detectarea cablurilor cu tensiune 90-250 V AC



Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA