

# INSTRUCTIUNI DE MONTAJ SI DETALII TEHNICE

## Prelungitor ruleta

SR CEI 1242:1995 si SR CEI 1884-1+A1:1997

### VA RUGAM SA CITITI CU ATENTIE INAINTE DE INSTALARE

#### Caracteristici:

Prelungitoarele pe tambur bipolare sunt cordoane flexibile, destinate alimentarii cu energie electrica a aparatelor de uz casnic si mici lucrari. Cordonul de cablu este infasurat pe tamburul deschis din material plastic, prevazut cu un cadru metalic ce ajuta la strangerea cordonului si 4 prize cu CP protejate de un releu termic;

#### Masuri de siguranta:

- A se folosi derulate total, NU FOLOSITI prelungitoarele cu tambur nederulate complet, pot aparea accidente, datorita incalzirii rapide (efectul de bobina);
- A NU se folosi in incaperi cu particule in suspensie de praf si sau apa;
- Acest produs NU trebuie acoperit cu materiale izolante sau similare. Pastrati o zona libera (in care nu se vor dispune nici un fel de materiale) de minim 50mm pe toata periferia prizei mobile;
- Depasirea puterii maxime inscrise de catre producator/importator poate produce topirea cablului, si chiar provoca incendii.

#### Domeniu de utilizare :

- Iluminat interior, birouri, sali de conferinta, hoteluri, restaurante, locuinte, spatii comerciale etc.

#### Atentionari :

- Efectuati bransarea electrica conform normelor si legilor privitoare la prevenirea accidentelor de munca. Asigurati-va ca priza de alimentare este corect impamantata;
- Nu utilizati derulatorul in locuri cu umiditate mare sau in ploaie;
- Verificati cablul sau izolatia acestuia (mantaua de pvc) sa nu fie deteriorate sau stransa incorect (obiecte grele, intre usi etc);
- Atunci cand derulatorul este utilizat in mod frecvent in operatii de sudura sau cand are multi consumatori (diverse aparate electrice cu consum mare), se recomanda completa derulare a cablului pentru a evita aparitia fenomenului de incalzire rapida (efectul bobina);
- Derulatorul este prevazut cu un releu termic (butonul rosu) care decupleaza aparatele sau utilizatorii de sub tensiune atunci cand datorita unei functionari indelungate acesta se incalzeste peste pragul termic admis;
- Armarea si re-armarea dispozitivului termic se face prin apasarea butonului, se va realiza numai dupa ce cauza declansarii a fost inlaturata, respectiva temperatura a scazut sub nivelul temperaturii de declansare.
- **ATENTIE!** Depasirea puterii maxime inscrise poate conduce la topirea cablului si provoca incendii.

#### Caracteristici tehnice:

Cablu folosit: 3x1,5mm<sup>2</sup> sau 3x2,5mm<sup>2</sup>  
Tensiune maxima: 250V curent alternativ  
Putere totala: 2500W (cu cablu flexibil complet derulat)  
1000W (cu cablu flexibil rulat)  
Caracteristici nominale: 10A(priza); 10A(fisa)  
Frecventa: 50Hz  
Tip izolatie: PVC  
Nr. conductoare: 3  
Nr. prize: 4  
Protectie termica: Da  
Contact de protectie: Da  
Tip tambur: deschis  
Intrerupator: NU



| Prelungitor ruleta 43011 |                      |               |          |
|--------------------------|----------------------|---------------|----------|
| ProdID                   | Sectiune cordon      | Lungime cablu | Nr.prize |
| 4615                     | 3x1,5mm <sup>2</sup> | 15m           | 4        |
| 8355                     | 3x1,5mm <sup>2</sup> | 20m           | 4        |
| 8547                     | 3x1,5mm <sup>2</sup> | 25m           | 4        |
| 7336                     | 3x1,5mm <sup>2</sup> | 30m           | 4        |
| 6623                     | 3x1,5mm <sup>2</sup> | 40m           | 4        |
| 1613                     | 3x1,5mm <sup>2</sup> | 50m           | 4        |
| 3709                     | 3x2,5mm <sup>2</sup> | 15m           | 4        |
| 1770                     | 3x2,5mm <sup>2</sup> | 20m           | 4        |
| 1199                     | 3x2,5mm <sup>2</sup> | 25m           | 4        |
| 5878                     | 3x2,5mm <sup>2</sup> | 30m           | 4        |
| 8151                     | 3x2,5mm <sup>2</sup> | 40m           | 4        |
| 8149                     | 3x2,5mm <sup>2</sup> | 50m           | 4        |
| 6997                     | fara cablu           |               | 4        |