

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ SI DETALII TEHNICE

Prelungitor ruleta

SR CEI 1242:1995 si SR CEI 1884-1+A1:1997

VA RUGAM SA CITITI CU ATENTIE INAINTE DE INSTALARE

Caracteristici:

Prelungitoarele pe tambur bipolare sunt cordonae flexibile, destinate alimentarii cu energie electrica a aparatelor de uz casnic si mici lucrari. Cordonul de cablu este infasurat pe tamburul deschis din material plastic, prevazut cu un cadru metalic ce ajuta la strangerea cordonului si 4 prize cu CP protejate de un releu termic;

Masuri de siguranta:

- A se folosi derulate total, NU FOLOSITI prelungitoarele cu tambur nederulate complet, pot aparea accidente, datorita incalzirii rapide (efectul de bobina);
- A NU se folosi in incaperi cu particule in suspensie de praf si sau apa;
- Acest produs NU trebuie acoperit cu materiale izolante sau similare. Pastrati o zona libera (in care nu se vor dispune nici un fel de materiale) de minim 50mm pe toata periferia prizei mobile;
- Depasirea puterii maxime inscrise de catre producator/importator poate produce topirea cablului, si chiar provoca incendii.

Domeniu de utilizare :

- Iluminat interior, birouri, sali de conferinta, hoteluri, restaurante, locuinte, spatii comerciale etc.

Atentionari :

- Efectuati bransarea electrica conform normelor si legilor privitoare la prevenirea accidentelor de munca. Asigurati-va ca priza de alimentare este corect impamantata;
- Nu utilizati derulatorul in locuri cu umiditate mare sau in ploaie;
- Verificati cablul sau izolatia acestuia (mantaua de pvc) sa nu fie deteriorate sau stransa incorect (obiecte grele, intre usi etc);
- Atunci cand derulatorul este utilizat in mod frecvent in operatii de sudura sau cand are multi consumatori (diverse aparate electrice cu consum mare), se recomanda completa derulare a cablului pentru a evita aparitia fenomenului de incalzire rapida (efectul bobina);
- Derulatorul este prevazut cu un releu termic (butonul rosu) care decupleaza aparatele sau utilizatorii de sub tensiune atunci cand datorita unei functionari indelungate acesta se incalzeste peste pragul termic admis;
- Armarea si re-armarea dispozitivului termic se face prin apasarea butonului, se va realiza numai dupa ce cauza declansarii a fost inlaturata, respectiva temperatura a scazut sub nivelul temperaturii de declansare.
- **ATENTIE!** Depasirea puterii maxime inscrise poate conduce la topirea cablului si provoca incendii.

Caracteristici tehnice:

Cablu folosit: 3x1,5mm² sau 3x2,5mm²

Tensiune maxima: 250V curent alternativ

Putere totala: 2500W (cu cablu flexibil complet derulat)

1000W (cu cablu flexibil rulat)

Caracteristici nominale: 10A (priza); 10A (fisa)

Frecventa: 50Hz

Tip izolatie: PVC

Nr. conductoare: 3

Nr. prize: 4

Protectie termica: Da

Contact de protectie: Da

Tip tambur: deschis

Interrupator: NU



Prelungitor ruleta 43011			
ProdID	Sectiune cordon	Lungime cablu	Nr.prize
4615	3x1,5mm ²	15m	4
8355	3x1,5mm ²	20m	4
8547	3x1,5mm ²	25m	4
7336	3x1,5mm ²	30m	4
6623	3x1,5mm ²	40m	4
1613	3x1,5mm ²	50m	4
3709	3x2,5mm ²	15m	4
1770	3x2,5mm ²	20m	4
1199	3x2,5mm ²	25m	4
5878	3x2,5mm ²	30m	4
8151	3x2,5mm ²	40m	4
8149	3x2,5mm ²	50m	4
6997	fara cablu		4